# HOCHIKI

安心のための＋α。
プラスアルファ

2009・04

# ホーチキの住宅用火災警報器

## 大切なものを火災から守る。
## ホーチキといえば、ホーチキ。

電池内蔵済み！

### 業界初！ 考えるホーチキ！

**誤感知低減機能搭載!!**

設置部屋の環境をマイコンが学習し、
部屋毎（例えば煙がひんぱんに発生しやすい
台所や煙が発生しにくい寝室など）によって、
警報が鳴るまでの時間をコントロールし、
誤感知を低減します。（煙式のみ）

### かんたん 電源ON!

テストボタンを押せば
監視スタート！

※イメージは煙式

ピンやネジ
1本でOK！

### かんたん 取り付け

壁や天井に自分で
取り付け！

### スイープ音で確実に お知らせ

**段階的に大きくなる
3段階スイープ音！**

大音量約90dBで
火災をお知らせします。

ホーチキは、
1918年に設立された
防災専門メーカーで～す!!




NS 日本消防 検定協会

- 消防法令適合品
- 住宅性能表示制度対応品

### 約10年寿命の 電池内蔵

**本体の取り替え時期まで電池交換不要！**

（電池寿命は使用条件によって異なります。）

新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は市町村条例で定める日までに「住宅用火災警報器」を取り付けなければいけません。

http://www.hochiki.co.jp ホーチキ 検索

# 火災を24時間しっかり監視。大きな音で危険を知らせる
# ホーチキの 住宅用火災警報器

## 取り付け簡単。安心の機能で応えます。

- 感度補正機能に加えて、警報器自身が設置環境に合わせた火災判断を自動的に行ないます。（煙式のみ）
- 大きくわかりやすいスイープ音で火災をお知らせします。
- ワンタッチで動作試験が行えます。
- 電池の低下を動作表示灯と音でお知らせします。
- 付属の取付ネジ（木ネジ）で壁面または天井に取り付け簡単です。
- 石こう壁面には石こうくぎ（ピン）で簡単に取り付けられます。
- 電池式なので、面倒な配線はいりません。
- 移報出力機能付きの商品はオプションで補助警報装置を取り付けできます。
- 24時間自動で機能の低下をお知らせします。（自動試験機能）

### 煙式 火災時に発生する煙を素早くキャッチ

**SS-2LP-10HCP** ※1
（ブリスターパック／引きひも 同梱）
**SS-2LP-10HCB**（紙箱）
**SS-2LPH-10HCB**
（紙箱／移報リード線 同梱）

煙式（光電式2種） オープン価格

**設置場所**
寝室・階段・廊下・リビング・台所など

### 熱式 火災時に発生する熱を素早くキャッチ

**SS-FH-10HCP** ※1
（ブリスターパック／引きひも 同梱）
**SS-FH-10HCB**（紙箱）
**SS-FHH-10HCB**
（紙箱／移報リード線 同梱）

熱式（定温式） オープン価格

**設置場所**
お住まいの地域の条例により、煙式に代わって設置が認められている部屋（主に台所）に取り付けてください。

### SS-2LP型／SS-FH型　主な仕様

| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 火災感知方式 | 煙式（光電式2種） | 熱式（定温式） |
| 商品記号 | SS-2LP-10HCP | SS-FH-10HCP |
| | SS-2LP-10HCB | SS-FH-10HCB |
| | SS-2LPH-10HCB | SS-FHH-10HCB |
| 型式番号 | 鑑住第19～77号 | 鑑住第20～3号 |
| 用途 | 住宅用（壁掛け・天井付け共用型） | |
| 動作表示灯 | 赤色LED（火災時点滅） | |
| 警報音 | 3段階のスイープ音「ピー・ピー・ピー」 | |
| 音圧・周波数特性 | 約90dB/m（当社測定値） | |
| 警報停止 | テストボタンと兼用 | |
| 警報停止保持時間 | 約14分間 | |
| 電源 | リチウム電池（内蔵） | |
| 定格電圧 | 3V | |
| 電池寿命 | 約10年（電池寿命は使用条件によって異なります） | |
| 移報出力機能 | 無電圧接点出力・DC30V、500mA（無極性）<br>SS-2LPH-10HCB、SS-FHH-10HCBのみ ※2 | |
| 補助警報装置 | ●ストロボライト付補助警報装置:<br>SHW-101／サクサプレシジョン(株)製 ※2 | |
| 使用温度範囲 | 0～40℃（結露しないこと） | |
| 外形寸法（mm） | （W）100×（H）100×（D）41.5（取付板使用時） | |
| 質量 | 約110g（電池、取付板含む） | 約100g（電池、取付板含む） |

〈その他付属機能等〉1.自動試験機能/煙式:煙感知部内の異常をマイコンで自動監視。熱式:熱感知部の断線や短絡をマイコンで自動監視。2.感度補正機能（煙式のみ）。3.電池切れ検知機能/電池容量低下時に約50秒毎に1回ブザーが短く鳴動し、10秒毎に1回動作表示灯が点滅。 4.故障警報機能/異常発生時に約50秒毎に3回ブザーが短く鳴動し、10秒毎に3回動作表示灯が点滅。5.テストボタン兼動作表示灯/ボタン操作により警報回路の機能試験を行い、正常の場合には動作表示灯の赤色LEDが点滅し、警報音が鳴動。 ●色彩/ホワイトアイボリー ●付属品/取付ネジ2本、石こうくぎ3本、取付板、取扱説明書、コネクタ式移報リード線（2LPH、FHHのみ）。引きひも（2LP-10HCP、FH-10HCPのみ）

※1：ブリスターパックとは商品が見えるように透明ケースに入った包装です。
※2：接続には付属のコネクタ式移報リード線を使用。

## 使用上のご注意

| ⚠ 警告 | ⚠ 注意 |
|---|---|
| ・警報器は絶対に分解しないでください。<br>・警報器を落下させたり衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。 | ・この警報器は煙又は熱を感知して作動するものです。火災の防止装置ではありません。<br>・警報器を取り付けた部屋の扉やふすまを閉めた時は、他の部屋で発生した火災による煙又は熱が警報器までとどかず作動しない場合があります。<br>・火災時の煙又は熱は上昇するため、2階で発生した火災を1階に取り付けた警報器で感知することはできません。<br>・警報器の前に物を置いたり取り付けたりしないでください。警報の遅れの原因となります。<br>・殺虫剤（くん煙殺虫剤、加熱蒸散殺虫剤なども含む）、化粧品などのスプレーを警報器の近くで使用すると、警報器が作動することがありますが、しばらくすると鳴りやみます。（テストボタンまたは、引きひもの操作により警報を一時停止することもできます。）<br>・この警報器は、火災以外の煙又は熱（調理による煙や熱、湯気、浴室からの湯気、たばこの煙など）により作動することがあります。 |

⚠ **注意** ●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。
●本カタログ掲載商品と実物の色とは異なる場合がありますのでご了承ください。

●販売店/お問い合わせ

火災報知・消火・トンネル防災・情報通信・出入管理など各種システムの製造、販売、施工、保守
ホーチキ株式会社
本　社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43 ――TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118
http://www.hochiki.co.jp

●住宅用火災警報器に関するお問い合せ●
住宅用火災警報器ご相談センター
ナビダイヤル（有料） ナビダイヤル® **0570-077-155**
受付時間 9:00～18:00（年末年始を除く）
注）IP電話、PHSからはご利用できません。
※ナビダイヤルがご利用になれない場合 … **04-2969-5805**
●サービス向上のため通話を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。

●このカタログは環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。 PRINTED WITH SOY INK

このカタログの記載内容は、平成21年4月現在のものです。 W-802
本カタログ記載内容の無断複製・転載・引用を禁じます。
H210403000F16000-X19